



bibliotheca RFID workstation™ 120

Personalarbetsplats och konverteringsstation

Personalarbetsplats

RFID workstation 120 kan personalen på ett snabbt och effektivt sätt konvertera material från streckkod till RFID utan uppkoppling till bibliotekssystemet.

Den är också mycket lämplig som personalarbetsplats i utlånings- och återlämningsituationer.

Med Bibliothecas mjukvara kan man lätt se statistik, göra utgallringar, materialsökning och mycket mer.

Fokuserat avläsningsområde

Antennen är avskärmd vilket gör att den bara läser RFID-etiketter som är placerade på antennen.

Kompakt design

Anpassad efter bibliotekariernas önskemål om ergonomisk design och användarvänlighet.

Avläsning av sammansatta material

Axess Staff Station 120-antennen kan läsa av era sammansatta material samtidigt, av varierande storlek, vikt och tjocklek.

bibliotheca

RFID workstation™ 120

Specifikationer: RFID workstation 120

| | |
|--|---|
| Mjukvara: | Levereras med programvara som gör det möjligt att göra utlån och återlämning, konvertering och programmering, testfunktioner, statistik, gallring och materialsökning. Avläsning av material utan ändring av stöldskyddet. Automatisk tilldelning av sekvensnummer till nytt material. Genomför fjärrsupport via bibliotheca. |
| Operativssystem: | Fungerar med Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 |
| Dimensioner (b x d x h): | Antenn: 240 x 340 x 20 mm. Läsare: 85 x 145 x 27 mm |
| Vikt: | Ca 530 g |
| Ström / anslutning: | 12 VDC/220 VAC Sändningsstyrka 1 Watt |
| Färg / material: | Grå/svart, laminat/plast/MDF |
| Standarder: | EN 300 683, ISO 15693, ISO 18000-3, CE, FCC |
| IP klassning: | IP20 |
| Läsavstånd: | Upp till 30 cm |
| Arbetsfrekvens: | 13,56 MHz |
| Dataöverföring: | USB |
| Anslutning till bibliotekssystemet: | Klient eller Bibliothecas programvara |
| Visuell indikator: | 1 lysdiod röd/grön |
| Arbets temperatur/förvaringstemperatur: | 0 – 55 °C / -25 – 85 °C |
| Luffuktighet: | < 90 % RH icke-kondenserande |
| Mediehantering: | Alla typer av material och alla storlekar hanteras |

Vi avser att informationen i databladet ska vara korrekt vid publiceringstidpunkten, men det förekommer att specifikationer och funktioner ändras över tid. bibliotheca kan därför inte hållas ansvarigt för att informationen i detta dokument är korrekt.

 **bibliotheca**[®]
transforming libraries