



bibliotheca open+™ Library Controller

Dette avancerede styresystem er kernen i open+ løsningen, der sikrer, at alle automatiske bygningsfunktioner kommunikerer og kan styres via vores open+ administrationssoftware. Håndteringen af library controlleren placeres på biblioteket og er det centrale punkt til styring af bibliotheca open+ Entry Panel, dørlåse, overvågningskameraer, højttalere, belysning, sikkerhedsgates, strømforsyning til udstyr og alarmer.

open+ Library Controller



Specifikationer: bibliotheca open+ Library Controller

Mål (B x H x D):	360 x 320 x 110 mm/
Vægt (pr. gate):	Kilo: 5 Pund: 11
Design	IP30 kompakt metalkabinet. Alle stik sidder inde i kabinettet.
Farve	Standardfarve for kabinettet: RAL 7016.
Strømforsyning	110/230V AC 120W.
Relæudgange	Otte relæudgange inklusive 1 bistabil**. **Relæet forbliver i drift, hvis strømmen afbrydes.
Isolerede indgange	Otte isolerede indgange. Maks. 24V.
Enhedsspecifikationer	Computerenhed: <ul style="list-style-type: none">• 1,6 GHz dual core CPU• 2 GB DDR3 RAM• 1 GB Ethernet-stik Windows 10 IoT 32 bit Fire højttalerudgange. Belastning 4 ohm, 5W pr. højttaler. Signal for udgående linje ved tilslutning af ekstern forstærker, 3,5 minijackstik. 2 x RS422-/485-stik dirigeret til Phoenix-terminalstikket. 2 x RS232-stik dirigeret til Phoenix-terminalstikket. 3 x USB porte VGA – kun til diagnosticering.
Tilslutning	Flere oplysninger i installationsmanualen.
Montering	Flere oplysninger i installationsmanualen.
Driftstemperatur	0 °C til 55 °C/0 °F til 133 °F
Placering	Indendørs

Vi gør vores bedste for at sikre, at vores oplysninger er korrekte, når vi lancerer et produkt, men det hænder, at specifikationer og funktioner ændres med tiden. bibliotheca giver derfor ingen erklæringer eller garantier for, at oplysningerne i dette dokument er fyldestgørende og nøjagtige.