



bibliotheca open+™ Library Controller

Tämä pitkälle kehitetty kirjasto-ohjain on open+-ratkaisun ydin, joka varmistaa, että kaikki kirjastorakennuksen toiminnot viestivät ja että niitä voidaan ohjata open+-hallintaohjelmistomme kautta. Library controller -kirjasto-ohjain sijoitetaan kirjastoon, ja se on bibliotheca open+ Entry Panel -kulunvalvontapaneelin, ovilukituksen, hälytyksen, valvontakameroiden, kovaäänisten, valaistuksen, turvaporttien ja laitteiden virranhallinnan ym. ohjauksen keskipiste.

open+ Library Controller



Tekniset tiedot: bibliotheca open+ Library Controller

Mitat (L x K x S):	360 x 320 x 110 mm
Paino:	Kg: 5
Malli	Kompakti IP30-metallikotelo Kaikki liittimet ovat kiinteästi kotelon sisäpuolella.
Väri	Kotelon vakioväri: RAL 7016.
Virtalähde	230 V AC, 120 W.
Relelähdöt	Kahdeksan relelähettä, mukaan lukien 1 bistabiili**. **Rele pysyy toiminnassa, jos virta katkeaa.
Eristetyt tulot	Kahdeksan eristettyä tuloa. Enint. 24 V
Laitteen tekniset tiedot	Tietokoneyksikkö: <ul style="list-style-type: none">• 1,6 GHz dual core CPU• 2 Gt DDR3 RAM• 1 Gt Ethernet-liitäntä Windows 10 IoT, 32-bittinen Neljä kovaäänislähtettä. Kuormitus 4 ohmia, 5 W kaiutinta kohti. Tulosignaali ulkoisen vahvistimen liitäntää varten, 3,5-miniliitäntä. 2 RS422-/485-liitäntä johdettuina Phoenix-pääteliittimeen. 2 RS232-liitäntä johdettuina Phoenix-pääteliittimeen. 3 USB-porttia VGA – vain vianmääritykseen.
Liitäntä	Lisätietoja asennusoppaassa.
Kiinnitys	Lisätietoja asennusoppaassa.
Käyttölämpötila	0 °C - 55 °C / 0 °F - 133 °F
Sijoitus	Sisälle

Teemme parhaamme varmistaaksemme, että tietomme ovat oikeita, kun tuomme tuotteen markkinoille, mutta tekniset tiedot ja toiminnot voivat muuttua ajan kuluessa. Bibliotheca ei siksi ilmoita tai takaa, että tämän asiakirjan sisältämät tiedot ovat täydellisiä ja tarkkoja.

 **bibliotheca**[®]
transforming libraries