



bibliotheca RFID workstation™ 400

Näppärä, pieneen tilaan sopiva rfid-lukija

RFID workstation 400 -lukija vastaa kirjaston henkilökunnan asiakaspalvelun tarpeisiin. Näppärä RFID-lukija on yksin- kertainen käyttää ja kytkeä. Se myös vie vähemmän tilaa kuin A5-kokoinen paperiarkki.

RFID workstation 400 koostuu integroidusta antennista ja lukijasta. Siksi Axess Staff Station 400 ei vaadi paljon tilaa ja se voidaan sijoittaa mille tasolle tahansa.

RFID workstation 400 -lukijan mukana toimitetaan Bibliothecan ohjelmisto. Lukijan kytkeminen on helppoa, sillä se liitetään yksinkertaisesti tietokoneen USB-porttiin.

Lukija käynnistetään ja sammutetaan yhdellä hiiren napsautuksella tai pikanäppäimen painalluksella.

RFID workstation 400 -lukijaa käytetään pääasiassa aineistonkäsittelyssä, kun halutaan lukea sirussa oleva aineiston tunnistetieto.

Varashälyttimien käsittelyyn ja tietojen kirjoittamiseen RFID-tunnisteisiin on käytettävä RFID workstation 120 -konvertointiasemaa.

bibliotheca

RFID workstation™ 400

Tekniset tiedot: RFID workstation 400

Paino:	155 grammaa
Mitat:	Lukija: 85 x 145 x 31 mm
Väri, materiaali:	Harmaa, muovi
Suojausluokka:	IP20
Käyttölämpötila:	0 - 55 °C
Säilytyslämpötila:	-25 - +85 °C
Ilmankosteus:	<90 % RH ei-kondensoiv
Tiedonsiirto:	USB
Lukuetäisyys:	n. 20 cm
Virtalähde:	USB-liitäntä
Virrankulutus:	0,5 W
Merkkivalo:	1 LED-valo, punainen/vihreä
Standardit:	ISO 15693, ISO 18000-3, CE

Pyrimme aina varmistamaan, että tiedot ovat oikein esitteen julkaisuhetkellä. Teknisissä tiedoissa ja toiminnoissa voi kuitenkin tapahtua ajan kuluessa muutoksia. bibliotheca ei siksi voi vastata tässä asiakirjassa olevien tietojen oikeellisuudesta.