



bibliotheca RFID workstation™ 400

Smidig rfid-läsare för personaldisken

RFID workstation 400 är RFID-läsaren som är enkel att använda och ansluta – och är mindre än ett A5 papper.

Den används primärt i samband med materialvård och när man ska avläsa materialets ID-nummer, som ligger i chippet.

RFID workstation 400 levereras med bibliothecas programvara. Den är enkel att ansluta, då den endast ska kopplas till USB-porten på datorn för att fungera.

RFID workstation 400 består av en antenn och en läsare som är fullt integrerade med

varandra. Då läsaren inte kräver mycket plats kan den placeras vid vilken arbetsplats som helst. Avläsningen slås till och från med musen eller snabbtangent.

Om du behöver hantera stöldskydd eller skriva data i RFID-chippet ska RFID workstation 120 användas för att skriva data i RFID-chippet.

bibliotheca

RFID workstation™ 400

Specifikationer: RFID workstation 400

Vikt:	155 gram
Mått, bordsskiva:	1350 x 760 mm
Mått, læser:	85 x 145 x 31 mm
Färg, material:	Grå, plast
IP-klassificering:	IP20
Material:	MDF, laminat
Arbets temperatur:	Upp till +55 °C
Förvaringstemperatur:	-25 till +85 °C
Luffuktighet:	<90 %RH icke-kondenserande
Arbetsfrekvens:	13.56 MHz
Dataöverföring:	USB
Läsavstånd:	ca 20 cm
Strömförsörjning:	via USB anslutning
Effektförbrukning:	0,5 Watt
Visuell indikator:	1 LED, röd/grön
Standarder:	ISO 15693, ISO 18000-3, CE

Vi avser att informationen i databladet ska vara korrekt vid publiceringstidpunkten, men det förkommer att specifikationer och funktioner ändras över tid. bibliotheca kan därför inte hållas ansvarigt för att informationen i detta dokument är korrekt.