



bibliotheca touchWall Controller

Alle touchWall-enheder på biblioteket skal være udstyret med en touchWall-controller for at sikre, at bibliotekets brugere får en positiv oplevelse med de interaktive skærme, bl.a. ved at de straks reagerer på brugerens forespørgsler og handlinger. Denne controller kommunikerer nemt og hurtigt med administrationsplatformen *transformativeLibrary*, så brugerne ikke skal vente på indhold, hvis der er problemer med forbindelsen. touchWall-controlleren er udformet i et kompakt design med minimalt aftryk på miljøet. Samtidig sikrer den, at skærme placeret på biblioteket er up-to-date og dermed giver en god brugeroplevelse.

Om *transformativeLibrary*

Over hele verden udvider biblioteker i stigende grad deres åbningstider, så brugerne kan få adgang i tidsrum, der passer dem bedre. Men det er vigtigt, at de også motiverer brugerne på biblioteket til at dele væsentlige og relevante oplysninger. *transformativeLibrary* er en unik løsning, som kan integreres med *open+* og bibliothecas selvbetjeningsautomater, og som dermed styrker kommunikationen inden for bibliotekets fire vægge. *transformativeLibrary* er udviklet specielt til biblioteker. Fra en central placering kan indhold overføres til flere skærme på tværs af filialer, men filialerne kan også frit tilføje indhold skræddersyet til brugerne i deres lokalområde.

Specifikationer: bibliotheca touchWall-controller

Mål:	H: 112 mm B: 112 mm L: 34 mm
Vægt (ca.):	570 g (kun hardware)
Materiale:	Sort plast/metal (sølv)
PC:	Intel NUC Nuc8i5BEK CPU: Intel Core i5 (8. gen) i5-8259U RAM: 8 GB DDR4 SODIMM 2400 MHz
Grafik:	Intel HD
Audio:	Minijackstik og HDMI
Netværk:	Tilsluttet LAN og trådløs NIC: Intel Dual Band Wireless-AC 8260
Tilslutning:	4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x NIC og 1 x USB-C
Strømforsyning:	Strømadapter
Driftstemperatur:	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur:	-20 °C til 60 °C
Operativsystem:	Windows 10 IOT Enterprise
Standarder og overholdelse af regler og standarder:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.1

Vi gør vores bedste for at sikre, at vores oplysninger er korrekte, når vi lancerer et produkt, men det hænder, at specifikationer og funktioner ændres med tiden. bibliotheca giver derfor ingen erklæringer eller garantier vedrørende fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de informationer, der er i dette dokument.