



bibliotheca open+™ Library Controller

Dieses fortschrittliche Steuerungselement ist das Herzstück der open + -Lösung. Es dient der zuverlässigen Verwaltung der kompletten Bibliotheksinfrastruktur und steuert den automatisierten Betrieb aller Geräte mit der entsprechenden open+ Steuerungssoftware. Mit dem Library Controller wird von zentraler Stelle aus das Zutrittsterminal, die Schließzeiten, die Kameraüberwachung, Lautsprecherdurchsagen, Beleuchtung, Sicherungsgates, Alarmanlage und diverse andere Geräte, wie PCs, Kopiergeräte etc. gesteuert und kontrolliert. Der Library Controller vereinfacht den komplexen technischen Bibliotheksbetrieb und schafft übersichtliche Arbeitsabläufe für alle Mitarbeiter.

open+ Library Controller



Technische Daten: bibliotheca open+ Library Controller

Abmessungen (B x H x T)	360 x 320 x 110 mm
Gewicht	5 kg
Gehäuse	Kompaktes Metallgehäuse, Schutzart IP30. Alle Anschlüsse befinden sich im Gehäuseinneren.
Farbe	Standardfarbe für das Gehäuse: RAL 7016.
Stromversorgung	110/230 V AC 120 W
Relaisausgänge	8 Relaisausgänge inkl. 1 bistabiler**. **Das Relais verbleibt in seinem Zustand, auch wenn der Strom ausfällt.
Isolierte Eingänge	8 isolierte Eingänge. Max 24 V
Steuereinheit	Computer Einheit: <ul style="list-style-type: none">• 1,6 GHz Dual Core CPU• 2 GB DDR3 RAM• 1 GBit Ethernet Anschluss Windows 10 IoT 32 bit 4 Lautsprecherausgänge. 4 Ohm Last, 5 W pro Lautsprecher Line-Out Schnittstelle für den Anschluss eines externen Verstärkers, 3,5 Mini Jack 2 x RS422/485 Anschlüsse führen zum Phoenix Abschlussstecker 2 x RS232 Anschlüsse führen zum Phoenix Abschlussstecker 3 USB Anschlüsse VGA Anschluss nur zur Diagnose
Anschluss	Weitere Informationen dazu im Installationshandbuch.
Montage	Weitere Informationen dazu im Installationshandbuch.
Betriebstemperatur	0° bis +55° C
Aufstellung	Innenraum

Obwohl wir alle Anstrengungen unternehmen, um die Richtigkeit der Informationen bei Veröffentlichung zu gewährleisten, können die technischen Daten und Funktionen im Laufe der Zeit Änderungen unterliegen. bibliotheca gibt daher keine Zusicherungen oder Garantien für die Genauigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.